TABELLE DELLE CONDUTTURE LINEA ILLUMINAZIONE VIA THOUAR -VIA TOSELLI

Nome quadro	Linea nuova via Toselli	
Corrente presunta di cortocircuito: Icp=	6,00	(kA)
Resistenza a monte: R=	448,34	(mΩ)
Reattanza a monte: jx=	34,64	(mΩ)

(1) In = posa incassata in tubo P = posa su passerella asolata Pf = posa su passerella a filo
Cc = posa in canale chiuso Tv = posa in tubo a vista It = posa interrata in tubo
(2) I = interruttore automatico; F = fusibile

(3) Reg. = differenziale regolabile; vedere tavole/schemi allegati
(4) Ist. = istantaneo

	CORRENTE NOMINALE (In)	CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)	POLI	FUNZIONAMENTO DI POTENZA cos φ	sen(φ)	φ	LUNGHEZZA	FORMAZIONE	TIPO DI CAVO	TIPO DI ISOLANTE	TIPO DI CONDUTTURA (1)	CONDUTTORI PER FASE	SEZIONE CAVO SINGOLO	PORTATA (Iz)	VERIFICA PORTATA	RESISTENZA UNITARIA CAVO	REATTANZA UNITARIA CAVO	RESISTENZA LINEA	REATTANZA LINEA	CADUTA DI TENSIONE (CORRENTE NOMINALE In)	CADUTA DI TENSIONE % (CORRENTE NOMINALE In)	VERIFICA CADUTA (CORRENTE NOMINALE In)	CADUTA DI TENSIONE (CORRENTE Ib)	CADUTA DI TENSIONE % (CORRENTE Ib)	VERIFICA CADUTA (CORRENTE Ib)	TIPO DI PROTEZIONE (2)	POLI	TAGLIA (In)	TARATURA (Ir)		CARATTERISTICA MAGNETOTERMICA	POTERE DI INTERRUZIONE	CARATTERISTICA DIFFERENZIALE	TARATURA DIFFERENZIALE (Idn) (3)	TEMPO INTERVENTO MAGNETICA (4)	SIGLA INTERRUTTORE	Ib≤In≤Iz	I^2t	K^2S^2	VERIFICA CAVO	REATTANZA A FINE LINEA	RESISTENZA A FINE LINEA	CORRENTE CC A FINE LINEA
Nome circuito	(A)	(A)	n°			(rad)	(m)					n°	(mmq)	(A)		(mΩ/m)	(mΩ/m)	(mΩ)	(mΩ)	(V)	(%)		(V)	(%)			n°	(A)		(A)		(kA)			(s)		(A)	(A^2s)	(A^2s)		(mΩ)	(mΩ)	(kA)
Linea nuova	16	1,35	1+N	0,9	0,436	0,451	80	2	FG16OR16	HEPR	In	1	6	30	OK	3,3	0	264	0	7,60	3,31	●	0,64	0,28	●	I	1+N	16	1	16	D	6	-	-	-	-	OK		736 164	OK	34,64	712,34	0,32

Elaborato di proprietà della STUDIO TESLA Per. Ind. ROCHA MARCELO - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta